

ELEKIT ECL85 シングルステレオパワーアンプキット TU-8185

JAN:4952682108535

複合管 ECL85を使用したコンパクトな真空管アンプです。

※ 本キットにはECL85の高信頼管であるECL805Eが同梱されています。



前面



背面

スピーカーだけでなく、ヘッドホン出力も装備しデスクトップでの使用に最適。新設計の出力トランスにより、コンパクトなアンプでありながらスケールの大きなサウンドをお楽しみいただけます。

■ 2種類の入力端子を装備

入力端子はLINE IN用のRCAピンジャックのほか、スマホや音楽プレーヤーを接続しやすいステレオミニジャックの2つを備えています。

■ ヘッドホン端子を装備


スピーカーだけでなくヘッドホン出力も装備、基板上的のショートソケットの差し替えによりインピーダンス8Ω～600Ωのヘッドホンに対応。

■ USB-DACモジュール(PS-3249R)の組み込みが可能

別売のキット USB-DAC モジュール PS-3249R を本機内に組み込むことでPCと接続してデジタル音源をお楽しみいただけます。

■ ドレスアップ用オプションセット OP-8185(別売)をご用意

高級感のあるアルミシエルツマミとアルミリング付きの大型インシュレーター4個のセットです。スタイリッシュなデザインに変わります。



組み立ての完了した基板ユニット



OP-8185



OP-8185 装着時

ECL85 シングルステレオパワーアンプキット TU-8185の仕様

使用真空管 : ECL85 × 2 (= 6GV8)
※ 本機には ECL85 の高信頼管 ECL805E が付属
回路構成等 : 真空管ステレオパワーアンプ
出力段 A 級シングル、セルフバイアス
ヒーター : DC 点灯
B 電源 : DC-DC インバーター昇圧式
最大出力 : 2W + 2W (8Ω負荷、THD10%)
定格入力 : 350mV rms
周波数特性 : 25 ~ 50,000Hz (-3dB)
残留ノイズ : 35μV rms (IHF-A、8Ω負荷)

入力端子 : INPUT-1 : RCA ジャック ステレオ × 1
INPUT-2 : ステレオミニジャック × 1 [優先入力]
※ INPUT-2 にプラグを差し込むと INPUT-1 の入力は切れ、INPUT-2 に切り替わります。
出力端子 : スピーカー出力 : バインディングターミナル (パナプラグ使用可)
ヘッドホン出力 : ステレオミニジャック (3.5mm)
適合スピーカー : 4 ~ 8Ω
適合ヘッドホン : 8Ω ~ 600Ω、不平衡、※ジャンパー差し替えによるレベル調整付き
電源電圧 / 電流 : DC 12V / 約 2.7A
付属 AC アダプター : 入力 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz
出力 : DC 12V、50W タイプ
本体寸法 : W 142 x H 136 x D 178 mm (突起部含む)
本体重量 : 約 1.8kg (AC アダプター含まず)

- 掲載製品の写真・価格等は開発途中の仕様です。発売時に変更となる場合がございますので予めご了承ください。
- 撮影、製版、印刷の特性上、実際の色と違って見える場合がありますのでご了承ください。

エレキットのホームページアドレス <https://www.elekit.co.jp>

株式会社 イーケイジャパン

〒818-0105 福岡県太宰府市都府楼南 2-19-30
e-mail : info@elekit.co.jp